# HD 7400 CI

**Důležité-od sw 103.03 z 18-02-2009 nelze použít původní setting (uspořádání programů) Použijte setting vložený v sw přijímače ( A1 + H ) nebo si vytvořte nový !**

**Před každou aktualizací sw proveďte zálohu settingu na USB flash, pak proveďte nastavení od výrobce (kombinace Ano-Ano-Ano-Ne), nahrajte sw a pak obnovte uložený setting z USB flash (přípona UDB)**

**Zálohování settingu na USB flash**:MENU-Rozhraní-USB-tlač. Info a počkat 1-2min na hlášení File create complete

**Obnovení settingu z USB flash:** MENU-Module-USB-najet na UDB – OK – potvrdit Ano (Ja) – OK – počkat na restart přijímače

V případě náhodného mazání settingu zkuste nahrát přes RS232 pomocí programu STB_Link_2.03 orig. sw do přijímače z 11-11-2008 a pak proveďte nastavení od výrobce. Potom nahrejte sw 18-02-2009,nastavení od výrobce a setting 2009_orig.SAT

**Hesla**:-**MASTER** = **7400**

-**pro funkce v MENU** = **7400** nebo **0000** (7400 změňte v MENU -Rodičovský zámek na jiné)

-**pro vyvolání Cas:** MENU - Rozhraní - Síť **červené tl**. + **7771**
( pro vyvoláni E*U: MENU – Rozhraní – Cas – OK a na prvním řádku ZAPNUTO )
-**pro vyvolání SKRYTÝCH KANÁLŮ**- vyvolejte pomocí OK seznam kanálu + **červené**

**tlačítko RECORD** + **7771**
-**pro skrytí SKRYTÝCH KANÁLŮ** opakujte předchozí (RECORD + 7771)
(SKRYTÉ KANÁLY nastavíte v MENU-Kanál/PVR-Kontrolá kanálů- OK-Schovej kanál)

**Ztmavení/zesvětlení displeje** (jen v některých sw):
**Ztmavení**=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=,Xcrypt,HSIC,HSIC Gbox, HomeShare +Uložit
**Zesvětlení**=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=žádný + Uložit

**Přepracováno MENU - STB Status - Tovární nastavení: (důležitá změna)**

- zvolíte-li **ANO** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - vyvolá se setting z sw Astra1 a Hotbird

- zvolíte-li **NE** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - otevře se podmenu na řádku 1 až 4:

**1:** Systémová data:**ANO**=inicializace MENU od výrobce, **NE**=zůstane zachované Vaše nastavení

**2:**Satelitní data: **ANO**=inicializace prázdné databáze **NE**=otevře se 3 řádek TP data:

**3:** TP data: **ANO**=inicializace TP od výrobce družice zůstanou zachovány, funguje pouze s neupraveným settingem od výrobce (jinak se vyvolají chybné TP)
**NE**=otevře se řádek 4 Data kanálů

**4:** Data kanálů: **ANO**=výmaz všech programů **NE**= žádná změna

Doporučené nastavení před nahráním Vašeho settingu je 1=ANO 2=ANO 3=ANO 4=ANO 5=NE