

Důležité-od sw 103.03 z 18-02-2009 nelze použít původní setting (uspořádání programů) Použijte setting vložený v sw přijímače (A1 + H) nebo si vytvořte nový !

Před každou aktualizací sw proveďte zálohu settingu na USB flash, pak proveďte nastavení od výrobce (kombinace Ano-Ano-Ano-Ne), nahrajte sw a pak obnovte uložený setting z USB flash (přípona UDB)

Zálohování settingu na USB flash: MENU-Rozhraní-USB-tlač. Info a počkat 1-2min na hlášení File create complete

Obnovení settingu z USB flash: MENU-Module-USB-najet na UDB – OK – potvrdit Ano (Ja) – OK – počkat na restart přijímače

V případě náhodného mazání settingu zkuste nahrát přes RS232 pomocí programu [STB Link 2.03](#) orig. sw do přijímače z [11-11-2008](#) a pak proveďte nastavení od výrobce. Potom nahrejte sw [18-02-2009](#),nastavení od výrobce a setting [2009_orig.SAT](#)

Hesla:-MASTER = 7400

-pro funkce v MENU = **7400** nebo **0000** (7400 změňte v MENU -Rodičovský zámek na jiné)

-pro vyvolání Cas: MENU - Rozhraní - Síť **červené tl.** + **7771**

(pro vyvolání E*U: MENU – Rozhraní – Cas – OK a na prvním řádku ZAPNUTO)

-pro vyvolání SKRYTÝCH KANÁLŮ- vyvolejte pomocí OK seznam kanálu + **červené**

tlačítko RECORD + 7771

-pro skrytí SKRYTÝCH KANÁLŮ opakujte předchozí (RECORD + 7771)

(SKRYTÉ KANÁLY nastavíte v MENU-Kanál/PVR-Kontrolá kanálů- OK-Schovej kanál)

Ztmavení/zesvětlení displeje (jen v některých sw):

Ztmavení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=,Xcrypt,HSIC,HSIC Gbox, HomeShare +Uložit

Zesvětlení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=žádný + Uložit

Přepřacováno MENU - STB Status - Tovární nastavení: (důležitá změna)

- zvolíte-li **ANO** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - vyvolá se setting z sw Astra1 a Hotbird

- zvolíte-li **NE** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - otevře se podmenu na řádku 1 až 4:

1: Systémová data:**ANO**=inicializace MENU od výrobce, **NE**=zůstane zachované Vaše nastavení

2:Satelitní data: **ANO**=inicializace prázdné databáze **NE**=otevře se 3 řádek TP data:

3: TP data: **ANO**=inicializace TP od výrobce družice zůstanou zachovány, funguje pouze s neupraveným settingem od výrobce (jinak se vyvolají chybné TP)
NE=otevře se řádek 4 Data kanálů

4: Data kanálů: **ANO**=výmaz všech programů **NE**= žádná změna

Doporučené nastavení před nahráním Vašeho settingu je 1=ANO 2=ANO 3=ANO 4=ANO 5=NE