

## **Oprava bootladeru**

1. HD7400 propojit kříženým seriovým kabelem s PC
2. Držet na čelním panelu tlačítko dolů a zapnout HD7400 síťovým vypínačem
3. Spustit ToolSoft a nastavit COM port
4. Vybrat SW-Down pak vybrat Boot-mode Status S/W
5. Vybrat správný FW pro HD7400 a otevřít
6. Čekat až se FW nahraje (může to trvat 5-7 minut ) Na displeji se objeví END
7. Vypnou a zapnout HD7400 síťovým vypínačem
8. Hotovo

## **Nahrání nového FW pomocí USB flash**

1. Nahrát na flash disk rozbalený FW pro HD7400 ve formátu např. xxxxx.bin
2. Zasunout flash disk do HD7400
3. Otevře se položka USB (pokud ne .. jít do menu Modul/USB vybrat FW např. xxxx.bin
4. OK
5. Chcete aktualizovat STB ? Ano
6. FW se aktualizuje cca 1 minutu poté se HD7400 restartuje
7. Hotovo

## **Záloha settingu na USB**

1. Zasunout flash disk do HD7400
2. Otevře se položka USB (pokud ne .. jít do menu Modul/USB
3. Zmačknout tlačítko INFO
4. Čekat.. poté se na objeví hláška "File create complete"..
5. Setting je uložen na USB disku jako UserDatabase\_xxxxxxxx.UDB

## **Mám nový přijímač jak aktivovat EMU ?**

1. Nahrát FW s podporou EMU ( popsáno výše)
2. Jít do menu /Modul
3. Zmačknout červené tlačítko a zadat kód 0000 (7400)
5. Hotovo

## **Nahrání nových keys do přijímače.**

1. Na USB disk nahrát rozbalené keys ve formátu xxx.kdb
2. Zasunout flash disk do hd7400
3. Otevře se položka USB (pokud ne .. jít do menu Modul/USB vybrat keys např. xxxx.kdb
4. OK
5. Chcete aktualizovat CAS klíč ?
6. ANO
7. Aktualizace a automatický restart....
8. Hotovo

## **DCW keys**

Postup stejný jako u nahrávání keys akorát DCW keys jsou ve formátu xxx.key

## **Subkanály premiere**

1. Přepnout např. na Premiere sport portal
2. Zmačknout AV+ dále Multi Feed
3. Pak už stačí přepnout na požadovaný kanál

## **Jak na ITV HD**

1. Menu rozšířené ladění
2. Satelit .Astra2(ku) Vybrat TP 29
3. Červené tlačítko upravit PID
4. Nechat DEC , Video PID 3401 , Audio PID 3402 , PCR PID 2317 , Kanály HD
5. OK
6. Spustit ladění
7. Naladí se kanál pod názvem User CH
- 8.OK
- 9.Hotovo

## **Jaké karty a moduly fungují HD7400**

Testované karty :

PW S02 OK  
SRG Karte OK  
HRT Karte NO  
Total TV NO  
Free X TV OK  
Arena Karte OK  
Viasat Baltic (NDS) OK  
Red light Karte Dgrypt OK  
An\*\*\*\*\* OK  
Dj\*\*\*\*\* OK  
Ze\*\*\* OK  
Mine\*\*\* OK  
Seca 1 OK  
Seca 2 OK  
Cryptoworks OK  
Dreamcrypt OK  
Irdeto 1+2 OK  
Conax OK  
Viaccess 1 OK  
Viaccess 2 --  
G@mm@ OK  
Fun 6in1 OK

Testované moduly:

Viaccess Black OK  
Viaccess Red OK  
Joker Cam OK  
Trojan CAM OK  
Irdeto SE OK  
Reality-CAM OK  
Matrixcam-Reloaded OK  
Neotion Cam's Alle OK  
Aston 1.03 OK  
Aston 1.05 OK  
Magic Cam OK  
Diablo v2.2+2.3 OK  
T-REX - Dragon OK  
Matrix Reborn OK  
Omega Crypt TC Twin CI Modul OK  
Tricolor module OK